

m z	Betriebsanweisung	Nr.: Anlage 06
	Arbeitsschutzmerkblatt Elektriker	Datum: 02.01.2012 Seite: 1/1

1. Arbeiten Sie nur mit ordentlichen und sicheren Werkzeugen sowie Instrumenten.
2. Arbeiten Sie nie unter Spannung.
3. Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen die Spannung ab. Sichern Sie den Hauptschalter gegen Wiedereinschalten.
4. Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit der Anlage.
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.
6. Muss ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen unter Spannung gearbeitet werden, so sichern Sie sich und Ihre Kollegen durch isolierten Stand und Abdeckung der Anlagenteile im Berührungsbereich, an denen nicht gearbeitet wird. Benutzen Sie Gummihandschuhe und isolierte Werkzeuge.
7. Arbeiten unter Spannung dürfen nie allein ausgeführt werden. Im Arbeitsbereich sollten sich immer Personen befinden, die Sie beobachten können.
8. Schützen Sie die unter Spannung stehenden Teile bei Ihrer Abwesenheit vor dem Zugriff anderer Personen. Dies gilt auch für kurze Abwesenheit.
9. Beim Sicherungsziehen muss ein Sicherungszieher mit Handschutzmanschette verwendet werden.
10. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinschalten der Anlage, dass niemand daran arbeitet.
11. Prüfen Sie Ihre Schutzgeräte und Werkzeuge vor Arbeitsbeginn auf ihren Zustand.
12. Melden Sie Störungen und Schäden sofort Ihrem Vorgesetzten.
13. Achten Sie darauf, dass bei Arbeiten in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen offenes Licht, Funken und glühende Gegenstände unbedingt vermieden werden.
14. Schützen Sie sich selbst und verwenden Sie vorschriftsmäßige Tritte und Leitern, die einen sicheren Stand gewährleisten.
15. Öffnungen jeglicher Art, z. B. bei Doppelböden oder Tanks, sind zu sichern (z. B. durch provisorische Geländer oder Abdeckungen).
16. Achten Sie darauf, dass auf Leitern und Gerüsten keine Gegenstände liegen bleiben, die durch Herabfallen gefährlich werden könnten.
17. Tragen Sie keine spitzen oder scharfen Werkzeuge in Ihrer Kleidung.

